ACF 3100

CONDICIONADOR

ACESSE AGORA

Áudio & Vídeo

Com recursos de filtragem e proteção compatíveis ao ACR 3200d e potência superior ao ACF 2500, torna-se uma indispensável central de comando que monitora constantemente a tensão de entrada e estabelece a correta sequência de ligamento e desligamento dos aparelhos conectados evitando desgaste prematuro. Propicia aos aparelhos High-End maior performance e ótima condição de trabalho.

" O ACF 3100 é um produto honesto, com ótima relação custo/performance e que atende perfeitamente ao usuário." (Revista Áudio e Vídeo Magazine)

AVMAG OURO RECOMENDADO

Aplicações

eletroeletrônicos

informática

residência

áudio e vídeo

vídeo games

Destaques

Microprocessador Dual Core de Alto Desempenho

Conectores RF Protegidos

Conectores RJ 45 / Dados Protegidos

11 níveis de proteção

Sinalização Visual e Display

Conectores RJ 11 Protegidos

NBR 14136

10 tomadas

1 Saída USB

UPSAI
sistemas de energia

ACF 3100

CONDICIONADOR

ACESSE AGORA

Características Técnicas

Poténcia Máx	3600VA/W (mod. 120V) ou 3300VA/W (mod. 22OV)
Tensão nominal de Entrada / Saida	120V / 120V ou 220V / 220V
Acionamento da Sub/sobretensão (+/-2%)	93 V/ 135V (mod. 120V) ou 187V/ 250V (mod. 22OV)
Corrente máxima	30A (mod. 120V) e 15A (mod. 220V)
Frequência de operação	60 Hz (50 Hz sob consulta)
Sequenciamento / Delay	Banco A: 3 tomadas + 1 frontal - Sempre energizadas
	Banco B : 3 tomadas - Chaveadas com delay de 3 segundos
	Banco C : 3 tomadas - Chaveadas com delay de 5 segundos
Proteções	Sub/Sobretensao com acionamento automático
	Sobrecarga e curto-circuito/fusiveis individuais e circuit breaker rearmável
	Surtos de energia(A) F-N / F-T/ N-T
	Banco de filtros EMI/ RFI para fontes analógicas
	Banco de filtros EMI/ RFI para fontes digitais
	Banco de filtros EMI/ RFI para fontes de alta corrente
	Dispositivos contra Surtos(B) via antena, cabo, satélite, fone e dados(A)
Sinalização	Display: Leitura digital da Tensão de Entrada com escala de
	80~150Vac (mod-120V) ou, 150~255Vac (mod-220V)
	Leds : Aparelho ligado/ Bancos ativados/ Tensão anormal/ Falta de
	aterramento/ Fase e Neutro invertidos.
	Led + Bip: Falha ou fusível interrompido (c/ Chave frontal ligada)
Gabinete	Metálico R 19'/ Aterrado / Grau de proteção IP 31
	Cabo de alimentação destacável com 1,7m -2P+T NBR 14136/IEC - 20A
Chaves	Chave geral lateral + Tecla liga/desliga frontal tipo push-button
Conexões	7 tomadas (1 frontal) 2P + T NBR 14136-10A
	3 tomadas 2P + T NBR 14136 -20A
	4 contatos coaxiais tipo F (2 IN / 2 OUT) - blindados
	2 conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT)
	2 conectores tipo RJ45 (1 IN / 1 OUT)
	1 conector - USB - 5V / 2A (máx) - opcional
Dimensões / Peso	A 64 x L 431 x P 22Omm / 2,9Kg

(A) **Atenua os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas**

(B) **Circuito que não gera interferência para o sinal da antena, fone e dados além de atenuar os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas.**