ACF 2500 S

CONDICIONADOR

ACESSE AGORA

Áudio & Vídeo

Com design moderno e capacitado a melhorar a performance do sistema, esta nova geração esbanja charme, tecnologia e uma enorme evolução nos circuitos de proteção e controle. Seu processador de ultima geração garante a energia na medida certa para o perfeito funcionamento dos aparelhos de Audio & Vídeo - sendo um importante upgrade para todo o sistema. Possui painel frontal plástico texturizado com detalhes em Black Piano e sinalização por display e led.

Foto Ilustrativa

Aplicações

eletroeletrônicos

informática

residência

áudio e vídeo

vídeo games

Destaques

Microprocessador de Alto Desempenho

Conectores RF Protegidos

9 níveis de proteção

Sinalização Visual

Conectores RJ 11 Protegidos

NBR 14136

8 tomadas

1 Saída USB

UPSAI

sistemas de energia

www.upsai.com.br • ☎ 11 2606.4100

ACF 2500 S

CONDICIONADOR

ACESSE AGORA

Características Técnicas

Potência Máx.	1920VA/W (mod. 120V) ou 2200VA/W (mod. 220v)
Tensão nominal de entrada / saída	120V / 120V ou 220V / 220V
Faixa de trabalho	108V a 132V (mod. 120V) ou 198V a 242V (mod. 220V)
Acionamento Padrão Sub/Sobretensão (+/-2%)	98V / 133V (mod. 120V) ou 187V / 245V (mod. 220V)
Acionamento Estendido Sub/Sobretensão (+/-2%)	93V / 138V (mod. 120V) ou 180V / 250V (mod. 220V)
Corrente máxima	16A (mod. 120V) ou 10A (mod. 220V)
Frequência de operação	60 Hz (50 Hz sob consulta)
Sequenciamento / Delay	Banco A: 4 Tomadas sempre energizadas Banco B: 4 Tomadas com delay de 3 segundos
Proteções	Sub/ Sobretensão com acionamento automático; Sobrecarga e curto-circuito / fusível; Surtos de energia [(A)] F-N / F-T/ N-T; Bancos de filtro EMI/ RFI para fontes analógicas / digitais; Dispositivo isolado contra surtos via antena, cabo e satélite [(B)] Dispositivos contra surtos via fone [(A)] Dispositivos térmicos
Sinalização	Led Vermelho: Tensão anormal Display : Leitura digital da Tensão de Entrada, Indicação de Equipamento Ligado, Proteção Acionada, Condição da Rede Elétrica (FN Invertido,Aterramento)
Gabinete	Metáico R19' / Aterrado / Grau de proteção IP 31;
Chaves	Push Button frontal com várias funções (Liga/Desliga geral, liga/desliga Banco B)
Conexões	Cabo de alimentação destacável com 1,7m - 2P+T NBR14136/IEC 8 tomadas 2P + T NBR 14136 - 10 A; 2 Conectores coaxiais tipo F (1 IN/ 1 OUT) - blindados e isolados; 2 Conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT) - blindados. 1 Conector - USB 5V / 2A (máx) - opcional
Dimensões / Peso	A 45 X L 431 X P 2O0 mm / 1,8kg

(A) **Atenua os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas**
(B) **Circuito isolado que não gera interferências para sinal da antena, além de atenuar os efeitos causados por surtos de tensão e descargas atmosféricas.**