

# Pró Battery

## Carregador de bateria

Leve e compacto é Inteligente, prático e seguro para efetuar cargas em baterias até 70Ah seladas ou automotivas, possui design moderno com alça embutida para facilitar o transporte além de mostrar o status da bateria em carga ou carregada no painel frontal. Oferece proteção contra curto-circuito, controle eletrônico inteligente, funciona de 100 à 220Vac Automático e pode ser mantido ligado permanentemente à bateria.



FOTO ILUSTRATIVA

DUPLA ISOLAÇÃO

### Aplicações



motos



carros



náutica



moto  
aquática



camping



utilitários



walk  
machine



brinquedos

### Destaques

- Desligamento automático ao término da carga
- Proteção contra inversão de polaridade
- Proteção contra curto-circuito entre as garras
- Led indicador de bateria em carga e carregada
- Alça para transporte
- Controle eletrônico inteligente
- Pode ficar ligado permanentemente à bateria

### Características Técnicas

Tensão de entrada	100 - 220Vac Automático
Potência de entrada	55W (100Vac) - 55W (220Vac)
Frequência	50 - 60Hz
Tensão de saída	13VDC
Corrente de saída	3,45 A
Potência de saída	45W
Fusível de entrada	3A < 2min
Fusível de saída	7A < 300ms
Dimensões (mm)	A 75 x L 163 x P 210
Peso	0,76Kg

**NOTA:** baterias < 12Ah devem ser carregadas em paralelo para obter capacidade  $\geq$  12Ah. Exemplo: 2 baterias de 12V/7Ah conectadas em paralelo correspondem a uma bateria de 12V/14Ah