

BATTERY SAVER

Flutuador de baterias

É indicado para máquinas, equipamentos e veículos que permaneçam desligados por longos períodos e que utilizam bateria de 12V chumbo-ácida.

O BATTERY SAVER não é um carregador, mas quando conectado à bateria evita a sua descarga. Para carregar a bateria utilize a linha de carregadores série PB ou CB da UPSAI.



Aplicações



motos



carros



náutica



moto
aquática



camping



utilitários



walk
machine



agrícola

Destaques

- Evita descarta da bateria
- Proteção de curto-circuito
- Proteção contra ligação invertida das garras
- Bivolt automático
- Compacto leve e versátil

BATTERY SAVER

BATTERY SAVER

Flutuador de baterias

Características Técnicas

Voltagem de entrada	100V~ a 245V~ Full Range
Voltagem de saída	13,2VCC
Corrente de saída máxima	<1,0 A
Potência	9,8W máxima
Tipo de Carga	Lenta (repõe auto descarga)
Proteções	Contra inversão de polaridade Contra curto-circuito
Alimentação	Cabo 2 x 0,5mm ² x 1,0m com plugue NBR 14136-10A
Dimensões	35mm (A) x 55mm (L) x 70mm (P)
Peso	0,250 kg

